radwag.com

# PUE CY10 計量ターミナル

WX-008-0217

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,140




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## データシート

| 物理的パラメータ | |
|---|---|
| ディスプレイ | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |

| | |
|---|---|
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **ハウジング** | ABS + アルミニウム |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 12 – 15 V DC |
| 消費電力 | 1 A |
| **計測パラメータ** | |
| **検定ユニットの最大数量** | 10000 |
| **検定ユニットあたりの最小電圧** | 0,4 µV |
| **検定ユニットあたりの最大電圧** | 3,25 µV |
| **最小ロードセルインピーダンス** | 50 Ω |
| **最大ロードセルインピーダンス** | 1200 Ω |
| **ロードセル励起電圧** | 5V |
| **信号の最大増加量** | 19,5 mV |
| **ロードセルの接続** | **4 または 6 ワイヤー + ワイヤー + シールド** |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| **コンポーネントとソフトウェア** | |
| **オペレーティング·システム** | Linux |
| **プロセッサ** | quad-core Broadcom 1,5 GHz |
| **メモリ** | 16 GB, 2GB RAM |
| **複数レンジ** | **はい** |
| **使用上の特徴** | |
| **プラットフォームの最大数** | max.2 |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# 互換性あり (Additional Fee)

**メディアボックス**
**軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム**
RFIDタグ
**電源アダプタ**
**追加計量プラットフォームモジュール**
**追加モジュール**
**プラスチックケース製のプラットフォーム**
**天秤用保護カバー**
**バーコードスキャナ**
RS 232、RS 485 ケーブル
**ラベルプリンタ**
**指紋リーダー**
RS 232 – USB コンバータ
**レシートプリンタ**

# ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

