




radwag.com



## Balanza WPY 15/30.F1.R.CCE

WK-308-1054

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,2IT](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,2IT)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

	Dosificación		Etiquetado		Control más/menos		Desviaciones porcentuales
	Resumiendo pesajes		Contar piezas		Cierre de la indicación máxima		Recetas
	Medición en Newtons		Estadísticas		Controlador de peso		Sensores infrarrojos
	Pesar animales		Pesaje diferencial		Control de contenido envasado		Memoria Alibi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 / 30 kg
Minima capacidad	100 / 200 g
Legibilidad [d]	5 / 10 g
Rango de tara	-30 kg
Clase OIML	III

<b>Paramètres físics</b>	
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color
Dimensión de platillo	300x300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	570x390x170 mm
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor	Cables Entradas/Salidas
Adaptadores de corriente	Teclado, manipuladores
Cables RS 232 (Báscula a Impresora)	Sopportes, brazos
Cables de corriente desde mechero de automóvil	Impresoras de recibos
Escáner de códigos de barra	Pesas de clase F1 -
Cables RS 232, RS 485	cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Impresoras de etiquetas	Salidas del bucle de corriente AP2-1
Pantallas	Módulos adicionales de la plataforma
	Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]