



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,2X0](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,2X0)

## MAS.M.110.R2 計量モジュール

WX-016-0332



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

| 計測パラメータ         |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 最大ひょう量 [Max]    | 110 g                                        |
| ブリロード範囲         | 11 g                                         |
| 最小表示 [d]        | 0,1 mg                                       |
| 繰返し性            | 0,1 mg                                       |
| 直線性             | ±0,2 mg                                      |
| 電源接続後のウォームアップ時間 | 1 h                                          |
| 安定化時間           | 2 s                                          |
| 調整              | 規格に準拠                                        |
| 工事中             |                                              |
| 保護クラス           | IP 43                                        |
| ハウジング           | カラーグラフィック                                    |
| 計量皿の材質          | カラーグラフィック                                    |
| 通信インターフェース      |                                              |
| 通信インターフェース      | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół |

| 電氣的パラメータ |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 電源       | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC |
| 環境条件     |                                                                |
| 動作温度     | +10 – +40 °C                                                   |
| 相対湿度     | 40% – 80%                                                      |
| 物理的パラメータ |                                                                |
| 計量皿寸法    | ø40 mm                                                         |
| デバイスの寸法  | 220x70x100 mm                                                  |
| 正味重量     | 1,6 kg                                                         |



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル

## ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

## デバイスの寸法

