



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,5GB




















HY10.1,5/3.H1.PGC 多機能ばかり

WK-311-1002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	1,5 / 3 kg
最小荷重	10 / 20 g
最小表示 [d]	0,5 / 1 g
法定計量時の単位 [e]	0,5 / 1 g

計測パラメータ	
風袋範囲	-3 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" グラフィック カラー タッチスクリーン
ケーブル長	1,5 m
計量皿寸法	150×200 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	350×420×470 mm
正味重量	8,48 kg
総重量	10 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 構造, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (デジタル)
オプションのインターフェース	モジュール Wi-Fi 802.11 b/g/n, モジュール Profibus (DP SLAVE), モジュール RS485, モジュール PROFINET (RJ45), アナログ出力モ ジュール (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C
相対湿度	10% - 85% RH 結露なし

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
キーボード、外部スイッチ
USBアダプタ
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
USB cable (はかり - プリンタ)
追加計量プラットフォームモジュール
追加モジュール
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]