radwag.com

# PS 360.RX Hassas Terazi

WL-228-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,8AT




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 360 g |
| Minimum yük [Min] | 20 mg |
| Okuma içinğruluğu [d] | 1 mg |
| Yasallaştırma birimi [e] | 10 mg |
| Dara aralığı | -360 g |
| Minimum ağırlık (USP) | 1 g |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Minimum ağırlık (U=1%,k=2) | 0,1 g |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 1 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,5 mg |
| Doğrusallık | ±2 mg |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| Duyarlılık sıcaklık kayması | $2\times10^{-6}$/°C×Rt |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 5" renkli dokunmatik |
| Kiti bileşenleri | Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, topraklama alt bilgi ×1, alt bilgi ×3, güç adaptörü. |
| Tartım kefesi boyutları | 128×128 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 475×380×345 mm |
| Net ağırlık | 3,9 kg |
| Brüt ağırlık | 5,5 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232[1], USB-A, USB-B, Wi-Fi (opsiyon) |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 0,7A max; 3 – 5,5W* |
| Güç tüketimi | 4 W |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 40% – 80% |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.
* Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.
[1]Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Yoğunluk belirleme kiti
Barkod okuyucular
RS 232, RS 485 Kablolari
Display
Rüzgârlık
Fiş yazıcı
Koruyucu kapak
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

128×128mm kefeli teraziler için rüzgârlık

# Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]