



radwag.com



# Balança de precisão CY10.12.F1.K

WL-225-0009

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,8Z4](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,8Z4)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	12 kg
Carga mínima	-
Resolução [d]	0,2 g
Unidade de verificação [e]	-
Faixa de tara	-12 kg
Repetibilidade	0,6 g
Linearidade	±0,6 g

<b>Parâmetros metrológicos</b>	
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	externa
Classe OIML	-
<b>Parâmetros físicos</b>	
Sistema de nivelamento	manual
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Comprimento até cabo	1 m
Dimensões até prato de pesagem	300×300 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	570×390×170 mm
Peso líquido	6,2 kg
Peso bruto	7 kg
<b>Construção</b>	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	aço + ABS
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balança: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Temperatura de armazenamento	-25 – +70 °C
Umidade relativa	10% – 80% RH sem condensação

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

MediaBox  
 Etiquetas RFID  
 Mesas antivibração  
 Adaptadores de energia  
 !Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó  
 Módulos adicionais  
 Mesas de pesagem profissionais

Capa protetora para balanças  
 !Leitores de código de barras  
 RS 232, RS 485 cabos  
 Impressoras de etiquetas  
 Leitor de impressão digital  
 RS 232 – Conversor USB  
 Impressora de recibos

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensões do dispositivo L x P x A

