



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,F8K](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,F8K)

# Plataforma multifuncional TMX19IR.6.F1.K

WP-118-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	6 kg
Carga mínima	40 g
Resolução [d]	2 g
Unidade de verificação [e]	2 g
Faixa de tara	-6 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	0,2 g
Classe OIML	III

### Parâmetros físicos

Display	19" gráfico colorida tela touchscreen
---------	---------------------------------------

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	1 m
Dimensões até prato de pesagem	300×300 mm
Dimensões até despositivo de controle	590×430×240 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	470×590×410 mm
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 66 / 67 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (modo de operação: escravo), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×portas M12 8P ou 2×cabos alimentados através até prensa-cabo)
Interfaces opcionais	botões externos IMPRIMIR, TARA, INICIAR - terminal com 4IN/4OUT (M12 8P conector) é necessário, Módulo para plataforma de pesagem adicional - max. 3 pçs, metrológicos, como na plataforma de pesagem principal
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia	45 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Componentes e software	
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 IoT



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Cabos de rede (plataforma - Ethernet)  
Displays  
Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas  
Impressora de recibos  
RS 232 – Conversor USB

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]