



Terminale a pannello PUE 7.1P

WX-008-0026

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,GDY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Display | 5,7" Resistive Color Touchscreen |
| Device dimensions L x P x A | 215×156×120 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 300×250×130 mm |
| Peso net | 0,8 kg |
| Peso lordo | 2,75 kg |

Costruzione

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Punteggio IP | front IP 66/67, construction IP 32 |
| Tastiera | touch screen |
| Struttura | Stainless steel |

Interfaccia di comunicazione

| | |
|--|--|
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital) |
| Modulo di conversione DP6 A/C aggiuntivo | 1 (option) |

Parametri metrologici

| | |
|--|------|
| Impedenza della cella al carico minimo | 50 Ω |
|--|------|

| Parametri metrologici | |
|---|-------------------------------------|
| Maximum load cell impedance | 1200 Ω |
| Tensione di eccitazione della cella di carico | 5V DC |
| Incremento massimo del segnale | 19,5 mV |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |
| Numero di pulsanti | 8 |
| Components and software | |
| Sistema operativo | Linux |
| Processore | quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz |
| Memoria | RAM 1GB LPDDR2 |
| Memoria dati | 16 GB (micro SD) |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | 2 |



Compatibile con (Additional Fee)

Display

Letture di tessere transponder

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Letture di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Cavi IN/OUT

Tastiera, interruttori esterni

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Convertitore RS 232 – USB

Stampanti di ricevuata

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• R-LAB [WX-010-0080]

• Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A

