radwag.com

MW-01-A6 マスコンバータ

WX-016-0283

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,H32



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
OIMLクラス	II または III
検定ユニットの最大数量	10000 e
検定ユニットあたりの最小電圧	0,5 µV
検定ユニットあたりの最大電圧	1,95 µV
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V DC
信号の最大増加量	19,5 mV
ロードセルの接続	4 または 6 ワイヤー + ワイヤー + シールド
工事中	
保護クラス	IP 66
ハウジング	アルミニウム
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, EtherNet/IP, 3×IN / 3×OUT

電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
物理的パラメータ	
梱包寸法 幅x奥行x高さ	300×250×130 mm
正味重量	1 kg
総重量	1,4 kg
複数レンジ	**はい**
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	1

互換性あり (Additional Fee)

RS 232 – USB コンバータ

ディスプレイ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ







