



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,JLN](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,JLN)

# Balance étanche à 1 détecteur H315.3.H1.K

WP-124-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3 kg
Capacité minimale [Min]	20 g
Précision de lecture [d]	1 g
Échelon de légalisation [e]	1 g
Étendue de tare	-3 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,2 g
Classe de précision OIML	III

<b>Paramètres physiques</b>	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)
Longueur de câble	1,5 m
Dimension du plateau	200×150 mm
Dimensions de colis L x P x H	400×260×270 mm
Dimensions de colis L x P x H	400×260×270 mm
Dimensions de colis L x P x H	400×260×270 mm
Masse nette	7 kg
Masse brute	8,3 kg
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	RS232, USB
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
 Tables antivibratoires  
 Afficheurs  
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Alimentateurs

Convertisseur RS 232 – Ethernet  
 Adapteur USB  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Câble USB (balance – imprimante)  
 Supports, Statifs, bras-supports  
 Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensions d'appareil L x P x H



		A1	A2	B	C1	C2	D	E	L
H135...H1.M	150 x 200	152	202	$87 \pm 3$	110	190	~443	~361	
H135...H1.K	150 x 200	152	202	$87 \pm 3$	110	146	-	-	1,5m
H315...H2.M	250 x 300	246	306	$104 \pm 3$	208	268	~525	~483	
H315...H2.K	250 x 300	246	306	$104 \pm 3$	208	268	-	-	1,5m
H315...H3.M	410 x 410	410	410	$98 \pm 2$	370	370	~525	~587	
H315...H3.K	410 x 410	410	410	$98 \pm 2$	370	370	-	-	2,5m
H315...H4.M	500 x 500	497	497	$155 \pm 5$	400	400	~767	~650	
H315...H4.K	500 x 500	497	497	$155 \pm 5$	400	400	-	-	2,5m
H315...H3/5.M	400 x 600	597	397	$155 \pm 5$	500	300	~767	~550	
H315...H3/5.K	400 x 600	597	397	$155 \pm 5$	500	300	-	-	2,5m
H315...H5.M	600 x 600	597	597	$155 \pm 5$	500	500	~767	~750	
H315...H5.K	600 x 600	597	597	$155 \pm 5$	500	500	-	-	2,5m
H315...H6.M	800 x 800	799	799	$135 \pm 5$	720	740	~773	~976	
H315...H6.K	800 x 800	799	799	$135 \pm 5$	720	740	-	-	2,5m