

Bilancia multifunzione CY10.30/60.C2.K.M3

WP-125-1009





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing

Wi-Fi



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing

Statistical Quality Control

Specifiche

Parametri metrologici		
Portata massima [Max]	30 / 60 kg	
Portata minima [Min]	200 g	
Divisione [d]	10 / 20 g	
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 g	
Campo di tara	-60 kg	
Tempo di stabilizzazione	2 s	
Calibrazione	external	

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	720×620×210 mm
Peso net	12,1 kg
Peso lordo	14,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 - +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere Tag RFID Alimentatore Moduli aggiuntivi della piattaforma Moduli aggiuntivi Piattaforme con struttura in materiale plastico Capottina protettiva per bilance Lettore di codici a barre stampanti per etichette Cavo seriale RS 232, RS 485 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio Lettore di impronte digitali RS 232 – USB Converter Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

^{*}Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

Device dimensions L x P x A

