



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,NZE](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,NZE)

# AS 3100.5Y 分析天秤

WL-104-0525



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	3100 g
最小荷重	-

計測パラメータ	
最小表示 [d]	1 mg
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-3100 g
標準最小計量値 (USP)	1 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	100 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,6 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,5 mg
許容繰り返し性 [Max]	1 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,8 mg
直線性	±4 mg
安定化時間	2 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	半自動方式 – LevelSENSING
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量室のドア	手動
納品構成	バランス, 計量皿, 計量皿用シールド, センタリングリング, ボトムカバー, 電源, 布製防塵カバー.
計量室寸法	190×190×227 mm
計量皿寸法	ø90 mm (オープンワーク皿)
梱包寸法 幅×奥行×高さ	600×400×550 mm
正味重量	7,3 kg
総重量	9,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	7
使用上の特徴	
タッチフリー操作	IR センサー 2 式
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター (オプション)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
相対湿度	40% – 80%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
実験用フラスコホルダー  
電源アダプタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
シガーライターソケット電源ケーブル  
粒状体密度測定キット  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
USB cable (はかり - プリンタ)  
プロ仕様の計量テーブル  
バーコードスキャナ

試験管とフィルターホルダー  
ピペット校正用ワークステーション  
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
計量皿  
静電気防止イオナイザ (除電器)  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
底部吊り下げ計量  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
RS 232 - RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

