



Convertisseur de masse MW-01-A7

WX-016-0284

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info/w1,070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML II ou III

Nombre maximal d'échelons de légalisation 10000 e

Tension d'alimentation sur le transducteur tensometrique 0,5 µV

Pression maximale sur un échelon de légalisation 1,95 µV

Impédance minimale de transducteurs tensometriques 50 Ω

Impédance maximale de transducteurs tensometriques 1200 Ω

Tension d'alimentation sur le transducteur tensometrique 5V DC

Augmentation maximale de signal 19,5 mV

Connexion de senseurs tensometriques 4 ou 6 câble + écran

Construction

Degré de protection IP 66

Boîtier aluminium

Interface de Communication

Interface de Communication RS232, Analog OUT, 3×IN / 3×OUT

Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	300×250×130 mm
Masse nette	1 kg
Masse brute	1,4 kg
Multi - étendue	Oui
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	1

Compatible avec (Additional Fee)

Convertisseur RS 232 – USB

Afficheurs

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
 - R-LAB [WX-010-0080]
 - MW Manager [WX-010-0113]
 - RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Dimensions d'appareil L x P x H

