radwag.com

Terminal de Pesagem PUE H315

WX-008-0191

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,PES



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	III
Quantidade máxima de divisões até conversor	838 860 ×10
Quantidade máxima de unidades de verificação	6000 e
Voltagem mínima por unidade de verificação	0,4 µV
Tensão máxima por unidade de verificação	3,25 µV
Impedância mínima da célula de carga	50 Ω
Impedância máxima da célula de carga	1200 Ω

Parâmetros metrológicos	
Tensão de excitação da célula de carga	5V DC
Aumento máximo até sinal	39 mV
Conexão de células de carga	4 ou 6 fios + blindagem
Parâmetros físicos	
Display	4,3” LCD (retroiluminado)
Dimensões até dispositivo L x P x A	208×145×80 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	300×250×130 mm
Peso líquido	1,9 kg
Peso bruto	2,3 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 / 69
Teclado numérico	microinterruptor
Carcaça	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Interfaces opcionais	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4-20 mA
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	max 7h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 80% RH sem condensação
Número de botões	5
Faixa múltipla	1 ou 2 faixas
Display LCD adicional	WD-4/1 (opcional)



Compatível com (Additional Fee)

Plataformas de aço inoxidável à prova d'água
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó
Unidade de loop de corrente AP2-4
Displays
Adaptadores de energia
Impressora de recibos
RS 232 – Conversor USB
RS 232, RS 485 cabos
Conversor RS 232 – RS 485

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

