radwag.com

# AS 120.RX Analitik Terazi

WL-114-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,PVM




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 120 g |
| Minimum yük [Min] | 1 mg |
| Okuma içinğruluğu [d] | 0,01 mg |
| Dara aralığı | -120 g |
| Minimum ağırlık (USP) | 24 mg |
| Minimum ağırlık (U=1%,k=2) | 2,4 mg |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 0,03 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,012 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max] | 0,05 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 0,02 mg |
| Doğrusallık | ±0,07 mg |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 5" renkli dokunmatik |
| Tartım odası kapısı | manuel |
| Kiti bileşenleri | Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, merkezleme halkası, alt kapak, güç adaptörü, kumaş kapak. |
| Tartım kefesi boyutları | ø90 açık iş + ø85 (opsiyon) mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 545×455×575 mm |
| Net ağırlık | 7,5 kg |
| Brüt ağırlık | 11 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232[1], 2×USB-A (dönüşümlü olarak), USB-B, Wi-Fi (opsiyon) |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 0,7A max; 3 – 5,5W* |
| Maksimum güç tüketimi | 3 W |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 40% – 80% |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.
***** Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.
[1]Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Yoğunluk belirleme kiti
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Profesyonel tartım masaları
RS 232, RS 485 Kablolari
Display
Koruyucu kapak
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı

Barkod okuyucular
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu
Hassa terazi muhafaza çantası

Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

# Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]