radwag.com

Balança de precisão CY10.60.C2.K.M2

WL-225-0013

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,U71



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- IR sensors
- Animal weighing
- Statistical Quality Control
- Wi-Fi

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	60 kg
Carga mínima	50 g
Resolução [d]	1 g
Unidade de verificação [e]	10 g
Faixa de tara	-60 kg
Repetibilidade	1,5 g
Linearidade	±3 g

Parâmetros metrológicos	
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	externa
Classe OIML	II
Parâmetros físicos	
Sistema de nivelamento	manual
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Comprimento até cabo	2,5 m
Dimensões até prato de pesagem	400×500 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	720×620×210 mm
Peso líquido	12 kg
Peso bruto	14,1 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	aço + ABS
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balança: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Temperatura de armazenamento	-25 – +70 °C
Umidade relativa	10% – 80% RH sem condensação

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

MediaBox
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó
!Plataformas HRP de alta capacidade
Etiquetas RFID
Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
Módulos adicionais
!Plataformas com invólucro plástico
Mesas de pesagem profissionais
Capa protetora para balanças
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensões do dispositivo L x P x A

