# Convertitore di massa MW-01-A3

WX-016-0280

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,YQ5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Classe OIML | II or III |
| Quantita massima di unita verificate | 10000 e |
| Minimum volatge per verification unit | 0,5 µV |
| Maximum voltage per verification unit | 1,95 µV |
| Impedenza della cella al carico minimo | 50 Ω |
| Maximum load cell impedance | 1200 Ω |
| Tensione di eccitazione della cella di carico | 5V DC |
| Incremento massimo del segnale | 19,5 mV |
| Connessione di celle di carico | 4 or 6 wires + shield |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 |
| Struttura | aluminum |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232, RS485, 3×IN / 3×OUT |

| | |
|---|---|
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| **Parametri fisici** | |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 300×250×130 mm |
| Peso net | 1 kg |
| Peso lordo | 1,16 kg |
| Multi scala | YES |
| **Caratteristiche operative** | |
| Numero massimo di piattaforme | 1 |

## Compatibile con (Additional Fee)

ConvertitoreRS 232 – USB

Display

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Mw Manager [WX-010-0113]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions L x P x A







