



radwag.com



Module de balance MAS.1.21

WX-016-0146

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZTJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	21 g
Capacité minimale [Min]	1 mg
Capacité préliminaire	2,1 g
Précision de lecture [d]	0,01 mg
Étendue de tare	-21 g
Pesée minimale USP	24 mg
Pesée minimale ($U=1\%$, $k=2$)	2,4 mg
Répétabilité (Max)	0,025 mg
Répétabilité (5% Max)	0,012 mg
Linéarité	$\pm 0,06$ mg
Temps de stabilisation	6 s
Construction	
Degré de protection	IP 54

Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	Ø33 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	289×143×125 mm
Dimensions de colis L x P x H	650×340×315 mm
Masse nette	4,1 kg
Masse brute	6,1 kg



Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires
Terminal R (WDM-8)
Câbles RS 232, RS 485

Tables de balance professionnelle
Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- 2-LAB [WX-010-0080]
- R Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Dimensions d'appareil L x P x H

MAS.1

