



radwag.com



Terminal de pesaje PUE CY10

WX-008-0217

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info/w1,140



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

Auto-prueba	Dosisificación	Desviaciones porcentuales	Contar piezas
Cierre de la indicación máxima	Recetas	Medición en Newtons	Estadísticas
Controlador de peso	Sensores infrarrojos	Procedimientos GLP	Pesar animales
Calibración de pipetas	Corrección de la densidad del aire	Determinación de densidad	Pesaje diferencial
Monitoreo de las condiciones ambientales	Control estadístico de calidad	Control de contenido envasado	Memoria Alibi
Wi-Fi			

Datos técnicos

Paramètres físics

Pantalla

10" gráfico color pantalla táctil

Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	ABS + aluminio
Interface de comunicación	
Conectividad	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	12 – 15 V DC
Consumo de energía	1 A
Parámetros metrológicos	
Numero máximo de divisiones legalizadas	10000
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,4 µV
Corriente maxima en una división legalizada	3,25 µV
Impedancia mínima de convertidor tensometrico	50 Ω
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 Ω
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V
Crecimiento maximo de la señal	19,5 mV
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos + Blindaje de cable
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Linux
Procesador	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Memoria	16 GB, 2GB RAM
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Trabaja con (Additional Fee)

MediaBox
Plataformas de acero pintada en polvo
Etiqueta RFID
Adaptadores de corriente
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Lector de huellas dactilares
Convertidor RS 232 a USB
Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

