radwag.com

PUE CY10 tartım terminali

WX-008-0217

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,140



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	ABS + aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	12 – 15 V DC
Güç tüketimi	1 A
Metrolojik parametreler	
Maximum quantity of verification units	10000
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 µV
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25 µV
Minimum load cell impedance	50 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V
Maximum increase of signal	19,5 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 kablolar + kalkan
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Bileşenler ve yazılım	
İşletim sistemi	Linux
İşlemci	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Hafıza	16 GB, 2GB RAM
Çok kademeli	EVET
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

İle uyumlu (Additional Fee)

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformlari
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucular
RS 232, RS 485 Kablolari
Etiket Yazıcısı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları G x D x Y

