radwag.com

# Balança de precisão C32.10.PM

WL-223-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,1YD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 10 kg |
| Carga mínima | 0,5 g |
| Faixa de pré-carga | 1 kg |
| Resolução [d] | 0,01 g |
| Unidade de verificação [e] | 0,1 g |
| Faixa de tara | -10 kg |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Peso mínimo (USP) | 8,2 g |
| Peso mínimo (U=1%, k=2) | 0,82 g |
| Repetibilidade (máx.) | 0,01 g |
| Repetibilidade (5% máx.) | 0,0041 g |
| Linearidade | ±0,025 g |
| Tempo de estabilização | 1 s |
| Ajuste | interna (automática) |
| Classe OIML | II |
| **Parâmetros físicos** | |
| Sistema de nivelamento | manual |
| Display | 5” gráfico colorida |
| Dimensões até prato de pesagem | 200×185 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 520×520×280 mm |
| Peso líquido | 12,6 kg |
| Peso bruto | 14,5 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balança: 10 – 12V DC 1A max |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | +10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Acessórios (Additional Fee)

Displays
Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Mesas de pesagem profissionais
!Leitores de código de barras
Pesagem por baixo
RS 232, RS 485 cabos
Impressora de recibos
Unidade de loop de corrente AP2-1
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• Leitor Alibi [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Dimensões do dispositivo L x P x A

