



# AP-12.5Y Automatic Device for Multichannel Pipette Calibration

WL-101-0416

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,1ZS](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,1ZS)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

 Autotest Statistics IR sensors GLP Procedures Pipettes Calibration Air density correction Ambient conditions monitoring SQC Statistical Quality Control ALIBI Memory

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	52 g
Okuma içiňgruluğu [d]	0,01 mg
Dara aralığı	-52 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	5 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	10 µg
Minimum standart ağırlığı (USP)	10 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	1 mg

#### Metrolojik parametreler

Doğrusallık	±0,03 mg
Kararlılık süresi	4 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Sabit hacimli 12 kanallı bir pipet için tipik ölçüm süresi,  ISO 8655'e göre (d=10 µg için)*	20 dakikadan az
Değişken hacimli 12 kanallı bir pipet için tipik ölçüm süresi,  ISO 8655'e göre (d=10µg için)*	60 dakikadan az
Maksimum bulaşık hacmi	12 ml

#### Fiziksel parametreler

Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	özel + ø26 mm kalibrasyon amaçları
Ambalaj boyutları G x D x Y	605x560x775 mm
Net ağırlık	17 kg
Brüt ağırlık	30 kg

#### Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	---

#### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem değişim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

\*Oda koşullarına ve kullanıcı yetkinliğine bağlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları	RS 232, RS 485 cables
Ek modüller	Hassa terazi muhafaza çantası
Otomatik Değişken Hacimli Pipetler	Fış yazıcı
Koruyucu kapak	Parmak izi okuyucu
Barkod okuyucu	Pipet kalibrasyon adaptörü
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi	RS 232 – USB Converter

## Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

