radwag.com

PS 4500.5Y.M.PGC 上皿天秤

WK-314-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,5MU



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	4500 g
最小荷重	5 g

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,1 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 g
風袋範囲	-4500 g
標準最小計量値 (USP)	10 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 g
標準繰り返し性 [Max]	0,008 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,005 g
直線性	±0,02 g
安定化時間	1,5 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	II
感度温度ドリフト	2×10^{-6}/°C×Rt
物理的パラメータ	
レベリングシステム	半自動方式 – LevelSENSING
ディスプレイ	**10" グラフィック カラー タッチスクリーン**
納品構成品	**バランス, 計量皿, 計量皿用シールド, 布製防塵カバー, 電源**
計量皿寸法	195×195 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x**高さ**	333x206x107 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	720×370×274 mm
正味重量	7,2 kg
総重量	9,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	7
使用上の特徴	
タッチフリー操作	**IR センサー 2 式**
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	**アダプター: 100** – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A **バランス: 12** – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター （オプション）	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
保管温度	-20 – +50 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
追加モジュール
USB cable (**はかり - プリンタ**)
プロ仕様の計量テーブル
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 **ケーブル**
THBR 2.0 **システム - システム - 周囲条件のモニター**
粒状体密度測定キット
レシートプリンタ
指紋リーダー
底部吊り下げ計量
RS 232 **ケーブル (はかり - プリンタ)**
RS 232 – RS 485 **コンバータ**

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

