



radwag.com



XA 52.5Y.F 分析天秤

WL-110-0017

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,6WD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

Autotest	Dosing	Percent Weighing	Parts counting
Formulation	Newton unit measurement	Statistics	Checkweighing
IR sensors	Under-pan weighing	GLP Procedures	Animal weighing
Air density correction	Differential weighing	Ambient conditions monitoring	Replaceable unit
Statistical Quality Control	ALIBI Memory	Wi-Fi	

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	52 g
最小荷重	1 mg
最小表示 [d]	0,01 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg

計測パラメータ	
風袋範囲	-52 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,007 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,01 mg
標準最小計量値 (USP)	14 mg
標準最小計量値 ($U=1\%$, $k=2$)	1,4 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,01 mg
許容繰り返し性 [Max]	0,02 mg
直線性	$\pm 0,03$ mg
偏置誤差	0,03 mg
感度オフセット	$2 \times 10^{-6} \times R_t$
感度時間ドリフト	1×10^{-6} 500mA (ワイヤレスター・ミナル - 1A) $\times R_t$
安定化時間	5 s (30 s 単一プラットフォームバージョン)
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
感度温度ドリフト	$1 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C} \times R_t$
物理的パラメータ	
レベリングシステム	ミクロ天秤 - LevelSENSING
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
計量室のドア	自動センタリング
納品構成品	計量皿、ニッケルシルバー、ニッケルシルバー IRエミッタ、ガラスカバー、バンパー、バランス、計量皿の下の計量用フック、接地バンパー、ボトムカバー。
計量皿寸法	210×254 mm IRエミッタ + ø90 mm 粉塵 + ø85 mm 半自動出力
梱包寸法 幅x奥行x高さ	865×510×690 mm
正味重量	12,7 kg
総重量	23,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	(ベース、ボトムリング、ガラス容器、ピペット校正アダプタ、エバポレーションリング、計量皿、ガラス製のフタ、機械式開閉カバー、保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 12 – 15V DC 1,1A max
環境条件	
動作温度	+10 – +50 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
粒状体密度測定キット
追加モジュール
プロ仕様の計量テーブル
天秤用保護カバー

バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
底部吊り下げ計量
静電気防止イオナイザ (除電器)
レシートプリンタ
指紋リーダー¹
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

