

Präzisionswaage WLY 6/D2

WL-219-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

	Dosing	0753	Labelling	- <u>0K</u> +	Plus/Minus Control	%	Percent Weighing
Σ	Totalizing	***	Parts counting	MAX	Peak hold		Formulation
/	Newton unit measurement	<u>.al</u>	Statistics	- <u>OK</u> +	Checkweighing	4	IR sensors
	Animal weighing		Differential weighing		ALIBI Memory		

Technische Daten

Messtechnische Parameter					
6 kg					
5 g					
0,1 g					
1 g					
-6 kg					
0,1 g					

Messtechnische Parameter						
Linearität	±0,1 g					
Stabilisierungszeit	3 s					
OIML-Klasse	II					
Physikalische Parameter						
Nivelliersystem	manuell					
Waagschale	195×195 mm					
Verpackungsgröße B x T x H	530×310×150 mm					
Nettogewicht	2,7 kg					
Bruttogewicht	3,5 kg					
Konstruktion						
Schutzart	IP 43					
Kommunikationsschnittstellen						
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi					
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 10 – 28V DC 1A max					
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur	+15 - +30 °C					
Lagertemperatur	-25 - +70 °C					
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation					

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.

Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische Transponderkartenleser Netzteile Kabel RS 232 (Waage – Drucker) Anschlusskabel für Zigarettenanzünder Barcode-Scanner Kabel RS 232, RS 485 Etikettendrucker Zusätzliche Module Displays
E/A Kabel
Tastaturen, Taster
Wandhalterung, Stativ
Thermische Drucker
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Abmessungen des Geräts B x T x H

