radwag.com

Terminal de pesagem PUE HX7/P (Painel)

WX-008-0187

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,A7I



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros físicos	
Display	7” gráfico colorida
Dimensões até dispositivo L x P x A	340×231×120 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	370×310×220 mm
Peso líquido	4,7 kg
Peso bruto	4,86 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67
Teclado numérico	membrana

Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfaces opcionais	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parâmetros elétricos	
Consumo de energia máx.	25 W
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	max 7h
Parâmetros metrológicos	
Impedância mínima da célula de carga	50 Ω
Impedância máxima da célula de carga	1200 Ω
Tensão de excitação da célula de carga	5V DC
Aumento máximo até sinal	19,5 mV
Conexão de células de carga	4 ou 6 fios + blindagem
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 80% RH sem condensação
Características de uso	
Número máximo de plataformas	max 2 (1× standard + 1× opcional)

CE

Compatível com (Additional Fee)

Plataformas de aço inoxidável à prova d'água
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó
Unidade de loop de corrente AP2-4
Leitores de cartão transponder
Displays
!Plataformas com invólucro plástico
Adaptadores de energia
Cabo USB (plataforma - impressora)
Cabos IN/OUT
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Leitor Alibi [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]