radwag.com

Terminal de Pesagem PUE C32

WX-008-0141

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,AZ4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Labelling
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros físicos	
Display	5” gráfico colorida
Dimensões até dispositivo L x P x A	206×140×71 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	300×250×130 mm
Peso líquido	0,7 kg
Peso bruto	1,2 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 43

Construção	
Carcaça	plástico ABS
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	tempo de operação até 5 h
Parâmetros metrológicos	
Quantidade máxima de unidades de verificação	6000 e
Voltagem mínima por unidade de verificação	0,4 µV
Tensão máxima por unidade de verificação	3,25 µV
Impedância mínima da célula de carga	50 Ω
Impedância máxima da célula de carga	1200 Ω
Tensão de excitação da célula de carga	5V DC
Aumento máximo até sinal	39 mV
Conexão de células de carga	4 ou 6 fios + blindagem
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Faixa múltipla	SIM
Características de uso	
Número máximo de plataformas	1

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Compatível com (Additional Fee)

!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó
Displays
Leitores de cartão transponder
Adaptadores de energia
!Plataformas com invólucro plástico
Cabo USB (plataforma - impressora)
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Módulos adicionais
Impressora de recibos
Unidade de loop de corrente AP2-1

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Leitor Alibi [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• E2R Registros de pesagem [WX-010-0038]

Dimensões do dispositivo L x P x A

