



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,BQV

CY10.3/6.D2.K.M2.PUK Terazı

WK-312-1001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------------|-----------|
| Maksimum yük [Max] | 3 / 6 kg |
| Minimum yük [Min] | 25 / 50 g |
| Okuma içinđruluđu [d] | 0,5 / 1 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 0,5 / 1 g |
| Dara aralıđı | -6 kg |
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | harici |

| Metrolojik parametreler | |
|-----------------------------|--|
| OIML sınıfı | II |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Tartım kefesinin boyutları | 195x195 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 500x310x150 mm |
| Net ağırlık | 3,7 kg |
| Brüt ağırlık | 4,6 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | metal + ABS |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 – +30 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 – +70 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok |

*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox

Platformları celik toz boyalı

HRP Platformları toz boyalı

RFID etiketleri

Güç adaptörü

Modülleri ek platformları

Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak

Etiket Yazıcısı

Fiş yazıcı

Parmak izi okuyucu

RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları G x D x Y

