radwag.com

PMV 50.5Y Moisture Analyzer

WL-307-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DMO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Drying modes
- Samples drying
- Moisture content analysis
- Dry mass determination
- Wi-Fi
- Microwave drying

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	50 g
Okuma içiğruluğu [d]	0,1 mg
Dara aralığı	-50 g
Ayarlama	harici
Maksimum numune ağırlığı	50 g
Isıtma modülü	mikrodalga yayıcı

Metrolojik parametreler	
Nem tekrarlanabilirlik	±0,05 % (örnek ~ 2 g), ±0,01 % (örnek ~ 10 g)
Nem okuma içinğruluğu	0,0001 %
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Ambalaj boyutları G x D x Y	670×510×575 mm
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Tartım kefesi	Cam Elyaf Filtre ø 90 mm
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
Isıtma modülü gücü	800 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Ağırlık göstergesi kontrolü	Kütle harici standart 50g
SOP - Metrolojik testler (ekstra seçenekler)	
Nem içinğruluğu kontrolü	sertifikalı MV Test kiti (ekstra teçhizat)
Fonksiyonel özellikler	
Bitiş modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)

[1] 100-130 V AC 50/60 Hz (version A)

200-240 V AC 50/60 Hz (version B)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Nem Tayin Cihazı aksesuarları
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucular
RS 232, RS 485 Kablolari
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

