



radwag.com



# Balance CY10.6/12.D2.K.M2.CPP

WK-312-1002

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,DWZ](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,DWZ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

Dosing	Percent Weighing	Parts counting	Peak hold
Formulation	IR sensors	Animal weighing	Statistical Quality Control
Packaged Goods Control	Wi-Fi		

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6 / 12 kg
Capacité minimale [Min]	50 / 100 g
Précision de lecture [d]	1 / 2 g
Échelon de légalisation [e]	1 / 2 g
Étendue de tare	-6 kg
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Classe de précision OIML	II
<b>Paramètres physiques</b>	
Système de nivellation	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Longueur de câble	1 m
Dimension du plateau	195x195 mm
Dimensions de colis L x P x H	500x310x150 mm
Masse nette	3,7 kg
Masse brute	4,6 kg
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	+15 – +30 °C
Température de stockage	-25 – +70 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

MediaBox  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Platesformes pulvérisées HRP  
 Tag RFID  
 Alimentateurs  
 Modules de plateforme supplémentaires

Platesformes dans les boîtiers en plastique  
 Écran de protection anti-poussière  
 Imprimantes d'étiquettes  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensions d'appareil L x P x H

