



radwag.com



# Balance pèse-bébé C315.10/20.D-1

WM-001-1011

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info/w1,EPZ](http://mirror.radwag.com/fr/info/w1,EPZ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

Internal battery

Peak hold

GLP Procedures

ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10 / 20 kg
Précision de lecture [d]	5 / 10 g
Étendue de tare	-20 kg
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)
Dimensions de colis L x P x H	600×520×180 mm
Masse nette	3,5 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232

## Paramètres électriques

Alimentation 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur

Prise de courant maximale 5 W

Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur jusqu'à 8 heures

## Conditions environnementales

Température du travail 0 – +40 °C

Humidité relative d'air 10% – 85% RH sans condensation

Cette balance n'est pas un dispositif médical au sens de la réglementation MDR.



Additional fee for verification

## Accessoires (Additional Fee)

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Câbles d'alimentation de cigarette-allume

Afficheurs

Câbles RS 232, RS 485

Convertisseur RS 232 – Ethernet

Sorties de boucle de courant AP2-1

Convertisseur RS 232 – USB

Convertisseur RS 232 – RS 485

Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil L x P x H

