



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,GN8

C32.15.D2 Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-120-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit
measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|---|--------|
| Maksimum yük [Max] | 15 kg |
| Minimum yük [Min] | 100 g |
| Okuma için doğruluğu [d] | 5 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 5 g |
| Dara aralığı | -15 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 0,5 g |
| OIML sınıfı | III |

| Fiziksel parametreler | |
|-----------------------------|--|
| Display | 5" grafik renkli |
| Kablo uzunluđu | 1 m |
| Tartım kefesi boyutları | 195x195 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 530x310x150 mm |
| Net ağırlık | 3,4 kg |
| Brüt ağırlık | 4,3 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | ABS plastik |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 10 W |
| Opsiyonel güç kaynağı | dahili batarya |
| Batarya ile çalışma süresi | 5 saate kadar sürekli çalışma |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |

* Ek ücret karşılığında isteğe bağlı donanım

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Display
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Etiket Yazıcısı

Antivibrasyon masaları
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Ek modüller
Fiş yazıcı
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]


Cihaz boyutları G x D x Y



C32.D2



C32.F1.R



C32.F1.M



C32.F1.K