radwag.com

# Terminale di pesata PUE C315

WX-008-0150

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,H5U




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Classe OIML | III |
| Quantita massima di divisioni gestite dal convertitore | 838 860 ×10 |
| Quantita massima di unita verificate | 6000 e |
| Minimum volatge per verification unit | 0,4 µV |
| Maximum voltage per verification unit | 3,25 µV |
| Impedenza della cella al carico minimo | 50 Ω |
| Maximum load cell impedance | 1200 Ω |

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Tensione di eccitazione della cella di carico | 5V DC |
| Incremento massimo del segnale | 39 mV |
| Connessione di celle di carico | 4 or 6 wires + shield |
| **Parametri fisici** | |
| Display | 4,3” LCD (backlit) |
| Device dimensions L x P x A | 181×136×60 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 220×190×90 mm |
| Peso net | 0,8 kg |
| Peso lordo | 1,2 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Tastiera | microswitch |
| Struttura | ABS plastic |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232 |
| Interfacce opzionali | RS232 |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 5 W |
| Alimentatore opzionale | 12 V DC and battery |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h |
| Alimentazione | detachable adapter, battery NiMH 6×AA |
| Numero di pulsanti | 5 |
| Multi scala | 1 or 2 ranges |
| Display LCD addizionale | WD-4/8 (option) |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |




# Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme di pesatura in acciaio
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Convertitore RS 232 – Ethernet
AP2-1 Modulo di conversione analogica
ConvertitoreRS 232 – USB
Convertitore RS 232 – RS 485
Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions L x P x A




