radwag.com

Terminal wagowy PUE C315

WX-008-0150

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,H5U



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Pomiar w Newtonach
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	III
Max. ilość działek przetw. tensometrycznego	838 860 ×10
Max. ilość działek legalizacyjnych	6000 e
Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną	0,4 µV
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną	3,25 µV
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych	50 Ω
Max. impedancja przetw. tensometrycznych	1200 Ω

Parametry metrologiczne	
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym	5V DC
Max. przyrost sygnału	39 mV
Połączenie czujników tensometrycznych	4 lub 6 przewodów + ekran
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3” LCD (z podświetleniem)
Wymiary urządzenia S x G x W	181×136×60 mm
Wymiary opakowania S x G x W	220×190×90 mm
Masa netto	0,8 kg
Masa brutto	1,2 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Klawiatura	Microswitch
Obudowa	Tworzywo ABS
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Interfejsy opcjonalne	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	5 W
Zasilanie opcjonalne	12 V DC + akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	max 7h
Sposób zasilania	Odłączalny zasilacz sieciowy, akumulator NiMH 6×AA
Ilość przycisków	5
Wielozakresowość	1 lub 2 zakresy
Wyświetlacz dodatkowy	WD-4/8 (opcja)
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80% RH bez kondensacji



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe nierdzewne
Platformy stalowe malowane proszkowo
Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Wyświetlacze
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 – Ethernet
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Konwerter RS 232 - USB
Konwerter RS 232 – RS 485
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Wymiary urządzenia S x G x W



