



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,lKY

Balança WLY 0.6/1.2.D2.CPE

WK-307-1034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation


Newton unit
measurement


Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control



ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	0,6 / 1,2 kg
Carga mínima	5 g
Resolução [d]	0,1 / 0,2 g
Unidade de verificação [e]	0,1 / 0,2 g
Faixa de tara	-1,2 kg
Repetibilidade	0,1 / 0,2 g

Parâmetros metrológicos	
Linearidade	±0,1 / 0,2 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	externa
Classe OIML	II
Parâmetros físicos	
Sistema de nivelamento	manual
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"
Comprimento até cabo	1 m
Dimensões até prato de pesagem	195×195 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	530×310×150 mm
Peso líquido	3,7 kg
Peso bruto	4,4 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balança: 10 – 28V DC 1A max
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Temperatura de armazenamento	-25 – +70 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Leitores de cartão transponder
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Leitores de código de barras
Pesagem por baixo
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Módulos adicionais


Displays
Cabos IN/OUT
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)



• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]



Dimensões do dispositivo L x P x A



F1 version



D2 version



C2 version

