



radwag.com



# Balanza CY10.1,5/3.D2.K.M3.CCE

WK-312-1009

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info/w1,IZQ](http://mirror.radwag.com/es/info/w1,IZQ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesar animales



Control estadístico de calidad



Control de contenido envasado



Wi-Fi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1,5 / 3 kg
Minima capacidad	10 / 20 g
Legibilidad [d]	0,5 / 1 g
División de legalización [e]	0,5 / 1 g
Rango de tara	-3 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Clase OIML	III
<b>Parametros físicos</b>	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	195x195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	500x310x150 mm
Masa neta	3,7 kg
Masa bruta	4,6 kg
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Multirangos	SI
<b>Características utilidades</b>	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

El **tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

MediaBox  
 Plataformas de acero pintada en polvo  
 Etiqueta RFID  
 Adaptadores de corriente  
 Módulos adicionales de la plataforma  
 Módulos adicionales  
 Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad  
 Escáner de códigos de barra  
 Impresoras de etiquetas  
 Cables RS 232, RS 485  
 Lector de huellas dactilares  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

