



# Balanza de alta resolución PUE 7.1.32.HRP.M2.1

WP-350-0020

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,JTG](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,JTG)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 32 kg

Minima capacidad 5 g

Precarga 4 kg

Legibilidad [d] 0,1 g

División de legalización [e] 1 g

Rango de tara -32 kg

Repetibilidad 0,1 g

Linealidad ±0,3 g

Tiempo de estabilización 2 s

Calibración interna (automática)

Clase OIML II

Número máximo de divisiones legalizadas 32000 e

### Parametros físicos

Pantalla 5,7" Pantalla táctil resistiva en color

Parametros físicos	
Dimensión de platillo	360x280 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	360x313x170 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	560x473x360 mm
Masa neta	24,7 kg
Masa bruta	28,7 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 43 terminal
Construcción	aluminio
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	15% – 80%

**Repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

**Humedad relativa del aire** en condiciones sin condensación.

**Tiempo de estabilización** en condiciones ambientales óptimas.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)



Pantallas  
Lector de tarjetas transpondedor  
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Mesas antivibratil

Escáner de códigos de barra  
Impresoras de etiquetas  
Impresoras de recibos  
Módulos adicionales de la plataforma  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al



Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm