radwag.com

# MA 110.5Y.WH 水分計

WL-304-0036

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,OEP




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Drying modes
- Samples drying
- Moisture content analysis
- Dry mass determination
- Wi-Fi

## データシート

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 最大ひょう量 [Max] | 110 g |
| 最小表示 [d] | 1 mg |
| 風袋範囲 | -110 g |
| 調整 | 外部 |
| **最大サンプル重量** | 110 g |
| **加熱モジュール** | ハロゲン |
| **水分含有計測の再現性** | ±0,05 % (サンプル ~ 2 g), ±0,01 % (サンプル ~ 10 g) |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| **水分含有量の最小表示** | 0,001 % |
| 乾燥温度範囲 | Max 250 °C |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 半自動方式 – LevelSENSING |
| **ディスプレイ** | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| 計量室 | 自動 |
| 納品構成品 | 水分計, 使い捨て皿 x 10, 十字型ホルダー, 乾燥皿ハンドル, 計量皿用シールド, 布製防塵カバー, 電源コード |
| **最大サンプル高さ** | 20 mm |
| 計量皿寸法 | ø90, h= 8 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 540×610×470 mm |
| 正味重量 | 7 kg |
| 総重量 | 14 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **使用上の特徴** | |
| **表示モード** | %D, %M, %R, g |
| **乾燥メソッド** | 4 乾燥プロファイル (標準、急速、ステップ、緩速) |
| **終了モード** | 4 モード (自動、手動、時間指定、ユーザー指定) |
| 追加機能 | 排水容器 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 120 V AC 50/60 Hz または 200-240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 | 6 W |
| **加熱モジュールの電力** | 450 W |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| **質量表示のコントロール** | 外部質量標準 50g, 100g, 200g, 使用する水分計の種類による (追加機器) |
| **乾燥温度の調整** | 定義済温度での 3 点調整とプログラム可能な値（追加機器：GT105k-12/Z コントロールサーモメーター） |
| **SOP（標準作業手順）– 計量テスト** | |
| **乾燥温度のコントロール** | 乾燥プロファイルに応じて1点または2点（追加機器：GT105k-12/Z 制御温度計）） |
| **水分含有量表示ののコントロール** | 認証済 MV テストセット (追加機器) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# アクセサリ (Additional Fee)

防振台
**水分計アクセサリ**
**追加モジュール**
**バーコードスキャナ**
**レシートプリンタ**
**指紋リーダー**
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

