



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,OLC

Multifunktionswaage C32.1,5.D2

WP-120-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--|---------|
| Wägebereich [Max] | 1,5 kg |
| Min. Belastung | 10 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,5 g |
| Eichwert [e] | 0,5 g |
| Tarierbereich | -1,5 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 0,05 g |
| OIML-Klasse | III |

| Physikalische Parameter | |
|------------------------------|---|
| Display | 5" grafisch farbiger |
| Kabellänge | 1 m |
| Waagschale | 195×195 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 530×310×150 mm |
| Nettogewicht | 3,4 kg |
| Bruttogewicht | 4,3 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 43 |
| Gehäuse | ABS Kunststoff |
| Waageschale | Edelstahl AISI304 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 10 W |
| Optionale Stromversorgung | interner Akkumulator |
| Akku-Betriebszeit | bis zu 5 Stunden Dauerbetrieb |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |

* - Option gegen Aufpreis

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Zubehör (Additional Fee)

Displays
Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Barcode-Scanner
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker

Antivibrationstische
Tastaturen, Taster
Wandhalterung, Stativ
Zusätzliche Module
Thermische Drucker
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H



C32.D2



C32.F1.R



C32.F1.M



C32.F1.K