radwag.com

Terminal de pesage PUE HX5.EX-3

WX-008-0148

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,RVB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	III
Nombre maximal d'échelons de transducteur tensometrique	100 000
Nombre maximal d'échelons de légalisation	6000 e
Tension d'alimentation sur le transducteur tensometrique	0,4 µV
Impédance minimale de transducteurs tensometriques	80 Ω
Impédance maximale de transducteurs tensometriques	1200 Ω
Augmentation maximale de signal	19,5 mV

Paramètres métrologiques	
Connexion de senseurs tensometriques	4 ou 6 câble + écran
Paramètres physiques	
Afficheur	5” graphique couleurs
Dimensions d'appareil L x P x H	329×231×120 mm
Dimensions de colis L x P x H	640×310×220 mm
Masse nette	7,8 kg
Masse brute	8,8 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 68
Certification ATEX	II 2G Ex ib IIC T4 Gb (gases) II 2D Ex ib IIIC T60°C Db (poussières)
Boîtier	Acier inoxydable
Travailler dans des zones	1, 2 (gases); 21, 22 (poussières)
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, RS485, 4 IN
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C



Compatible avec (Additional Fee)

Plates-formes inoxydables HRP EX.H
Modules de communication
Plates-formes pulvérisées HRP EX
Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l’indicateur PUE HX5.EX
Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D’étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]