radwag.com

Multifunktionswaage TMX19R.15.H3.K

WP-119-0052

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,RZF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	15 kg
Min. Belastung	100 g
Ablesbarkeit [d]	5 g
Eichwert [e]	5 g
Tarierbereich	-15 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	1 g
OIML-Klasse	III
Physikalische Parameter	
Display	19” grafisch farbiger Touchscreen

Physikalische Parameter	
Kabellänge	2,5 m
Waagschale	410×410 mm
Abmessungen Bedieneinheit	590×430×240 mm
Verpackungsgröße B x T x H	510×590×510 mm
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 Terminal
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetisch), Profibus DP (Betrieb im Modus slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×Ports M12 8P oder 2×Die Kabel durch Verschraubungen)
Optionale Schnittstellen	externe Taster PRINT, TARA, START - erforderliche Version des Terminals mit installierten 4IN/4OUT (Steckplätze M12 8P), modul zusätzliche Wägeplattform - max. 3 St., metrologische Parameter wie bei Hauptplattform
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme des Geräts	45 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT

M Additional fee for verification CE 2 YEARS

Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Netzkabel (Waage – Ethernet)
Displays
Kabel RS 232, RS 485
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
USB-Adapter
Thermische Drucker
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RLAB [WX-010-0080]
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]