



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,SBB](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,SBB)

# TMX15R.6.F1.K Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-118-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6 kg
Minimum yük [Min]	40 g
Okuma için doğruluğu [d]	2 g
Yasallaştırma birimi [e]	2 g
Dara aralığı	-6 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 g
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	15,6" grafik renkli dokunmatik

Fiziksel parametreler	
Kablo uzunluğu	1 m
Tartım kefesi boyutları	300×300 mm
Kontrol cihazı boyutları	560×360×240 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	390×570×410 mm
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 66 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetik), Profibus DP (çalışmak: modu: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prizler M12 8P veya 2×rakordan geçen kablolar)
Opsiyonel arayüzler	harici tuşlar PRINT - 4IN/4OUT (M12 8P konnektör) ile terminal gereklidir, ilave tartı platformu modülü - max. 3 adet, ana platformdaki gibi metrolojik parametreler
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Güç tüketimi	45 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok
Bileşenler ve yazılım	
İşletim sistemi	Microsoft Windows 11 IoT



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
 Transponder kart okuyucular  
 RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
 Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
 Display  
 RS 232, RS 485 Kabloları  
 Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
 Modülleri ek platformları  
 USB adaptör  
 Fiş yazıcı  
 USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
 RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • R-Lab [WX-010-0080]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]