



radwag.com



# Bilancia CY10.6/12.F1.K.M2.CPC

WK-312-1004

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,T1M](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,T1M)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

Dosing	Percent Weighing	Parts counting	Peak hold
Formulation	IR sensors	Animal weighing	Statistical Quality Control
Packaged Goods Control	Wi-Fi		

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	6 / 12 kg
Portata minima [Min]	50 / 100
Divisione [d]	1 / 2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 / 2 g
Campo di tara	-12 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external

<b>Parametri metrologici</b>	
Classe OIML	II
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	1 m
Dimensione piatto	300x300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570x390x170 mm
Peso net	6,2 kg
Peso lordo	7 kg
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Piattaforme HRP verniciata a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme con struttura in materiale plastico  
 Capottina protettiva per bilance  
 stampanti per etichette  
 Stampanti di ricevuta  
 Lettore di impronte digitali  
 RS 232 – USB Converter

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions L x P x A

