radwag.com

# Balanzas de 1 sensor HX5.EX-1.6.H2

WW-006-0022

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,TBD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Etiquetado
- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Contar piezas
- Medición en Newtons
- Estadísticas
- Procedimientos GLP
- Unidades intercambiables
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 6 kg |
| Minima capacidad | 40 g |
| Legibilidad [d] | 2 g |
| División de legalización [e] | 2 g |
| Rango de tara | -6 kg |
| Clase OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 5” gráfico color |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Dimensión de platillo | 250×300 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 310×640×490 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 310×640×490 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 310×640×490 mm |
| Masa neta | 13,5 kg |
| Masa bruta | 16 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 68 terminal |
| Certificación ATEX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Certificación IECEx | Ex ib IIB T4 Gb |
| Construcción | Acero inoxidable AISI304 |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | 2×RS232, RS485 |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo máximo de potencia | 15 W |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |
| Medidor | PUE HX5.EX-1 |

Additional fee for verification

## Accesorios (Additional Fee)

Módulos de comunicación
Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX

Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]