



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,WYK](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,WYK)

## MAS.440.R2 Tartım Modülü

WX-016-0353



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler            |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Maksimum yük [Max]                 | 440 g           |
| Ön yük                             | 44 g            |
| Okuma içingruluğu [d]              | 0,1 mg          |
| Tekrarlanabilirlik                 | 0,35 mg         |
| Doğrusallık                        | ±1 mg           |
| Güç açıldıktan sonra ısınma süresi | 1 h             |
| Kararlılık süresi                  | 3,5 s           |
| Ayarlama                           | dahili          |
| Konstrüksiyon                      |                 |
| IP Sınıfı                          | IP 43           |
| Dava                               | aluminum        |
| Tartım kefesi                      | Paslanmaz çelik |
| Haberleşme arayüzler               |                 |
| Haberleşme arayüzü                 | RS232           |

| Elektrik parametreleri    |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Güç kaynağı               | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC |
| Çevresel koşullar         |                                                           |
| Çalıştırma sıcaklığı      | +10 – +40 °C                                              |
| Atmosferik nem            | 40% – 80%                                                 |
| Fiziksel parametreler     |                                                           |
| Tartım kefi boyutları     | ø56 mm                                                    |
| Cihaz boyutları G x D x Y | 231x115x120 mm                                            |
| Net ağırlık               | 1,6 kg                                                    |



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cables  
Antivibrasyon masaları

R tartım terminali (WDM-8)  
RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Cihaz boyutları G x D x Y

